

FX100

Il lettore FX100 è un terminale WiFi portatile per controllo accessi, dotato di antenna RFID 13,56 MHz / NFC con luminoso display touchscreen.

Di dimensioni compatte, può essere tenuto comodamente in tasca e trova la sua ideale applicazione per l'utilizzo in spazi aperti o luoghi chiusi dove non è possibile installare tornelli, varchi o porte azionate dai classici lettori badge, per esempio sale corsi oppure spazi esterni come vasche all'aperto o spazi adibiti ad attività outdoor.

E' sufficiente una connessione Wi-Fi/internet per il suo funzionamento.



Prodotti accessori

- Antenna frontale (AFFX100)



←
Scansiona il QR
Code per accedere
alla guida online

CARATTERISTICHE TECNICHE

PROCESSORE	MediaTek 1 GHz	NFC	Operating modes: Reader/writer/peer-to-peer Card emulation (14445-A/B) Type of tags supported: NFC Forum 1,2,3,4 & MIFARE, Desfire
SISTEMA OPERATIVO	Secure Android (4.x / 6.x)	FOTOCAMERA	2 MP
MEMORIA	512MB Nand + 512 MB DDR1	ALTOPARLANTE	Si
DISPLAY	HVGA 320x480 pixels True colors – 3,5" Capacitivo da 5 punti	MICROFONO	Opzionale
SECURE ELEMENTS	Embedded SE: Internal SE Removable SE: SIM SWP slot (UICC)	CARATTERISTICHE FISICHE	Dimensioni: 104 x 63 x 13.6 mm (A x L x P) Massa: 121 g
CONNETTIVITÀ	GPRS, EDGE: 850/900/1800/1900 MHz WCDMA, HSPA+: 850, 2100 MHz Wifi: Optional, 802.11 b/g/n Bluetooth: Optional, 3.0	BATTERIA	1300 / 1400 mAh
		POWER SUPPLY	Micro USB

DIMENSIONI

